

La gama de amplificadores de sobremesa PA ha sido cuidadosamente diseñada para satisfacer las mas altas exigencias de calidad. Disponen de 6 entradas de audio con led indicador de señal de entrada, con dos entradas de linea, tres entradas de micrófono o micrófono phantom, 1 entrada con conectores RCA para reproductores de CD o DVD. Incorporan un selector de 5 zonas, señal de sirena y preaviso, control de tonos graves y agudos, prioridad de mute en entradas 1, 2, EXT IN, CHIME(Preaviso) y SIREN, 1 salida de grabación MIX OUT, entrada de linea EXT IN para mesas de mezcla y una entrada para centralitas telefónicas TEL IN y una entrada para conectar el pupitre microfónico con selector de zonas RM-05.




### Descripción para proyectos


Amplificador de 60W r.m.s. Adaptable a rack 19" con BKT-A120.  
 2 Entradas de línea, 3 de micro/phantom y una entrada de CD.  
 Entrada para control remoto mediante RM-05.  
 Generador de preaviso de 4 tonos y sirena.  
 Prioridad de mensaje en mic1/ 2 ,sirena y preaviso.  
 Control de tonos graves y agudos. Selector de 5 zonas.  
 Entrada EXT IN y salida MIX OUT.  
 Salidas a 4 u 8 ohms y línea 100V.  
 Dimensiones: 420(An) x 88(Al) x 320(P) mm.

### Dibujo Técnico

Vista frontal/trasera  
420



Vista sección



### Especificaciones

Potencia de salida	60 vatios R.M.S
Respuesta en frecuencia	80-17k Hz
Distorsión armónica total(T.H.D)	Menor de <1%
Relación Señal / Ruido (potencia nominal)	Mejor que 70dB
Control de tonos (100Hz y 10KHz)	+/- 10dB
Sensibilidad de entrada e impedancia	
Entradas 1 a 5	-70~-20dBu/2kOhms
Entrada 6	-20dBu/10kOhms
Entrada 6 frontal jack 3,5mm	-10dBu/10kOhms
Entrada TEL IN	-20~0dBu/10kOhms
Entrada EXT IN	0dBu/20kOhms
Salida MIX OUT	0dBu/10kOhms
Impedancia de salida de altavoces	4Ω ~ 8Ω, 167Ohms(100V)
Alimentación	220-240VAC;50/60Hz
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +40°C
Consumo (1/8 potencia)	40 vatios
Peso neto,	6.2 kilogramos
Dimensiones	420(An) x 88(Al) x 319(P)