

Descripción para proyectos

- Fuente de alimentación de hasta 40 secundarios de habitación.
- Conexión para baterías como alimentación de emergencia.
- Codificación mediante Switch.
- Leds señalizadores de funcionamiento.
- Zumbador indicador de fallos.
- Conector para programación.
- La programación se debe realizar en fabrica, PROG-01.
- Fusible de protección del bus.
- Pulsador de reinicio y recarga de la programación.
- 3 salidas de alimentación.
- Dimensiones:225(An) x 180(Al) x 90(P) mm.



Especificaciones

•Material	Metálica
•Color	Negro
•Indicadores	3 leds
•Botón	1 de reset y reinicio
•Alimentación	220-240VAC;50/60Hz
•Alimentación emergencia	12VDC con batería(no incluida)
•Protección	Fusible 1 Amperio
•Salidas	3 salidas de alimentación del bus
•Codificación	Mediante Switch
•Entrada	1 de programación
•Dimensiones	225 x 180 x 90 mm
•Instalación	Superficie.