



Descripción general

El PE-6103 es un generador de tonos de aviso(carillón) y sirenas.

Dispone de un carillón de 2 tonos suave y de 2 carillones de forma ascendente o descendente.

SIRENA

Podemos activar dos tipos de sirena distintos, un toque de sirena de nivel fijo y otro toque de sirena ondulado, se utilizan como avisos de emergencia o de información.

Para activar los diferentes tonos de carillón hay 3 terminales de control remoto en el panel posterior.

Especificaciones

•Frecuencia de sirena	630Hz
•Nivel de salida	1V UN BAL
•Impedancia de salida	10kOhms
•Temperatura funcionamiento	-10°C ~ +40°C
•Alimentación	24VCC
•Consumo	60mA
•Peso neto	2.8 kilogramos
•Dimensiones	482(An) x 44(Al) x 280(P)

Descripción para proyectos

- Generador de preaviso y sirena.
- Preaviso de 2 y 4 tonos.
- Sirena continua u oscilatoria de 630Hz.
- Activación manual o remota.
- Requiere alimentación a 24Vc.c.
- Dimensiones: 482(An) x 44(Al) x 280(P) mm.
- Ocupa 1 unidad de altura en Rack 19'.