



# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## SMART+ WIFI SOLAR PLUG EU

SMART+ SOLAR PLUG | Enchufe para monitorizar la energía solar y el consumo con tecnología WiFi



### Áreas de aplicación

- Para medir la generación de energía de pequeños sistemas solares
- En los sitios en los que los dispositivos no inteligentes necesitan integrarse en sistemas Smart Home compatibles

### Beneficios del producto

- Supervisa la generación de energía de pequeños sistemas solares o el consumo de energía de los dispositivos conectados
- Integra el equipo eléctrico convencional en los sistemas Smart Home compatibles
- Permite el encendido de fuentes de luz convencionales y otros dispositivos eléctricos de forma remota
- Conexión sencilla de los dispositivos eléctricos a través de un enchufe estándar

### Características del producto

- Controlable a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)
- Controlable con la App LEDVANCE SMART+ WiFi Control Remoto
- Alta potencia de conmutación: hasta 2.300 W / 10 A
- Protocolo de red: Wi-Fi (2,4 GHz)
- Medidor de energía
- Planificación
- El control por voz funciona con el asistente de Google o Alexa




## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	230 V
Frecuencia de red	50 Hz

### DIMENSIONES Y PESO



Peso del producto	97,00 g
Largo	80,00 mm
Ancho	59,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	59.00 mm
Alto	49,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	49.00 mm

### Vida media

Número de ciclos de encendidos	100000
--------------------------------	--------

### COLORES Y MATERIALES

Color del producto	blanco
Material del cuerpo	Plástico

### TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-10...+35 °C
--------------------------------	--------------

### PRESTACIONES

Compatible con tecnología smart home	Amazon Alexa / Google Assistant
--------------------------------------	---------------------------------

### CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de protección	I
Tipo de protección	IP20

### Equipamiento / Accesorios

- Para el control a través de la aplicación LEDVANCE SMART+, se requiere un teléfono inteligente o tableta (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)

### Advertencia de Seguridad

- Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- No utilizar el SMART+ Plug cerca de equipamientos médicos.
- Para conectar a un interruptor automático (para máx. 10 A)

### DESCARGAS

Documentos y certificados	Document name
 Installation guide	SMART WiFi PLUG EU PV
 Declarations Of Conformity CE	WiFi PLUG EU

### DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854088537	Caja unitaria 1	61 mm x 78 mm x 96 mm	161.00 g	0.46 dm <sup>3</sup>
4099854088544	Embalaje de envío 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	642.00 g	2.63 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

### Referencias / Enlaces

- Más información y preguntas frecuentes (FAQ) en [www.ledvance.es/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.es/consumer/smart/faq)

### DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.