

## EM HEB 006

### Emisor para pulsador convencional



- Emisor, alimentado a pilas, para pulsador convencional a 0V, sin alimentación.
- Montaje detrás del mecanismo.
- Alcance: 100m o 200m (en campo abierto), según Receptor.
- Alimentación: 1 pila x 3V CR2032 (incluida).
- Hasta 30 Emisores con cada Timbre-Receptor.

REFERENCIA	EM HEB 006
Tensión de Alimentación	1 pila x 3V tipo CR2032
Comunicación	Radio-Frecuencia
Frecuencia	868MHz
Alcance	100m o 200m, según Receptor
Instalación	Con pulsador convencional a 0V
Montaje	Detrás del pulsador
Dimensiones	26 x 25 x 75mm
Índice Protección	IP40