



Serie 22 Medida

PV22



Piloto voltímetro digital (tras cuadro) Ø 22,5 mm
 IP67 opcional mediante accesorio (FC22JT)
 Aplicación interior / exterior IP65

CÓDIGO	MARGEN DE TENSIÓN MEDIDA V	CORRIENTE mA	FRECUENCIA Hz
FC22VCC □	5-60 c.c.	10	-
FC22VCA □	48-500 c.a.	10	50/60

▲ Apliquen el código de color: **A** **R** **V** **AZ** **B**

Dimensiones: (Diámetro x Profundidad): 29 mm x 51,5 mm
 Construcción: Base: ABS gris
 Tulipa: Policarbonato translúcido
 Montaje: Centrado para abertura de 22,5 mm
 Terminal: Regleta de conexión
 Sección cable: 1,5 mm²
 Entrada cable: lateral
 Vida eléctrica: 30.000 h

OPCIONAL:
 FC22JT junta tórica IP67

ATENCIÓN:

No utilizar en entorno eléctrico con conversión de frecuencia, alta frecuencia o fuerte señal de interferencia armónica ni para potencia reactiva.

