

IH TIM 001

Programador enchufable analógico diario



- Programador Diario enchufable en toma Schuko.
- Programable mediante caballetes insertados e imperdibles, que le permite realizar maniobras mínimas de 15 minutos.
- Interruptor manual para encendido o apagado inmediato, no permanente, de los aparatos eléctricos sin afectar al desarrollo posterior del programa.

Características técnicas

REFERENCIA	IH TIM 001
Tensión Alimentación	230V- 50Hz
Consumo Propio	0,8W
Esfera	24 horas
Maniobra mínima	15 minutos
Canales de Salida	1
Funcionamiento	Motor síncrono
Exactitud de marcha	Depende de la frecuencia de la red
Reserva de marcha	Sin reserva de marcha
Poder de corte del relé	16A
Lámparas LED	200W
Incandescencia y Halógenas 230V	1000W
Halógenas 12V con transformador electrónico	900W
Halógenas con trafo ferromagnetico	900W
Dimensiones	71 x 42 x 71mm
Tipo bornas de conexión	Con tornillos imperdibles 4x4mm
Temperatura Funcionamiento	-10°C .. +50°C
Montaje	Base tipo schuko
Contactos	AgSnO2
Índice de Protección	IP20 según DIN EN 60529
Clase de protección	II según VDE 0633